

Инструкция по обновлению прошивки на видеорегистраторах PVDR-XXXX2.

Локальное обновление через USB- накопитель.

1. Скачайте новую версию прошивки на ПК с официального сайта ТМ Polyvision.
2. Скопируйте бинарный файл прошивки (например, Solo_Russian_DEAN_LTD_XXXX_V4.02.R11.20131105.bin) в корневой каталог USB-накопителя.
3. Вставьте накопитель в USB-порт видеорегистратора, который расположен на задней панели.
4. Далее в меню видеорегистратора пройдите Главное меню -> Инстр. -> Обновление. Убедитесь, что USB-накопитель определен и затем выберите бинарный файл прошивки (например, Solo_Russian_DEAN_LTD_XXXX_V4.02.R11.20131105.bin).
5. Далее нажмите кнопку «Обновить».
6. После обновления устройство автоматически будет перезагружено. Это может занять некоторое время. Ни в коем случае не отключайте питание до окончания загрузки.

Удалённое обновление с ПК по сети Ethernet.

1. Скачайте новую версию прошивки на ПК с официального сайта ТМ Polyvision.
2. Убедитесь, что регистратор подключен по сети. Зайдите в конфигурацию устройства.
3. Далее пройдите в меню «Инструменты» и выберите иконку «Обновление». Затем укажите путь к файлу прошивки на вашем ПК.
4. Далее нажмите кнопку «Обновить».
5. После обновления устройство автоматически будет перезагружено. Это может занять некоторое время. Ни в коем случае не отключайте питание до окончания загрузки. Связь с устройством будет прервана.

Boot Update - локальное обновление прошивки через USB-накопитель в случае, если регистратор не загружается.

1. Для обновления потребуется USB-накопитель ёмкостью не более 32ГБ, отформатированный в файловой системе FAT32.
2. Скачайте на ПК ZIP-архив с нашего сайта, который содержит 2 файла, а именно: файл прошивки - update.img и командный файл auconfig.txt.
3. Разархивируйте данный архив и файлы auconfig.txt и update.img скопируйте в корневой каталог USB-накопителя.
4. При выключенном питании вставьте накопитель с файлами в USB-порт на задней панели регистратора.
5. Подайте питание на регистратор. Во время обновления на экране монитора будет отображаться синий фон с описанием действий.
6. Ожидайте пока завершится обновление и на экране появится надпись "Upgrade finish".
7. Далее регистратор автоматически перезагрузится.
8. По окончании полной загрузки регистратора извлеките USB-накопитель во избежание повторного обновления.
9. Теперь можно обновлять прошивки в стандартных режимах.