

GK309

Персональный GPS трекер-карта для школьников и студентов.



### **Настройка APN:**

Отправьте SMS-команду на номер устройства для настройки параметров APN.

Устройство автоматически ответит «ОК» после успешной установки настройки.

SMS-команда выглядит следующим образом:

APN, имя APN сервера#

Например: APN,internet#

Примечание: APN некоторых стран есть имя пользователя и пароль, может потребоваться отправить SMS команду следующим образом:

APN, имя APN сервера, имя пользователя, пароль#

Например: APN,internet,CLIENTE,AMENA#

### **Добавление SOS номера через SMS команду:**

Отправьте SMS-команду: SOS,A,number1,number2,number3#

Устройство автоматически ответит «ОК» после успешной установки настройки.

Например: SOS,A, 13510\*\*\*\*60,135116\*\*\*\*6,136126\*\*\*\*8# (Добавление 3х SOS номеров)

SOS,A,13510\*\*\*\*60# (Добавление 1-го SOS номера)

SOS,A,,135116\*\*\*\*6# (Добавление 2-го SOS номера)

SOS,A,,,136126\*\*\*\*8# (Добавление 3-го SOS номера)

### **Удаление SOS номера через SMS команду:**

Отправьте SMS-команду: SOS,D,1,2,3#

Например:

SOS,D,1# (Удаление 1-го SOS номера)

SOS,D,3# (Удаление 3-го SOS номера)

Если вы не знаете номер, можно удалить номер SMS командой следующим образом:

SOS,D,number#

Например: SOS,D,13527852360# (Удаление SOS номера 13527852360 )

Устройство автоматически ответит «ОК» после успешной установки настройки.

### **Добавление/удаление номеров семьи SMS командой:**

Семейные номера могут быть добавлены или удалены командой отправленной только с SOS номера.

#### **1. Добавить три Семейные номера:**

Отправьте SMS-команду: FN,A,Имя 1,Номер телефона 1, Имя 2, Номер телефона 2, Имя 3, Номер телефона 3#

Например: FN,A,Dad,13510\*\*\*360,Mom,1351\*\*\*85136,Grandma,1352\*\*\*\*9982#

#### **2. Добавить один семейный номер:**

Чтобы добавить первый семейный номер, отправьте SMS-команду: FN,A,Имя 1,Номер телефона 1#

Например: FN,A,Dad,13510\*\*\*360#

Чтобы добавить второй семейный номер, отправьте SMS-команду: FN,A,,Имя 2,Номер телефона 2#

Например: FN,A,,Mom,1351\*\*\*85136#

Чтобы добавить третий семейный номер, отправьте SMS-команду: FN,A,,,Имя 3,Номер телефона3#

Например: FN,A,,,Grandma, 1352\*\*\*\*9982#

#### **3. Удалить семейные номера через SMS:**

Отправьте SMS-команду: FN,D,1,2,3# (Удаление 3х номеров)

или отправьте SMS-команду: FN,D,Phone Number#

### **Запрос местоположения через SMS:**

Отправьте SMS-команду: WHERE# (для получения координат местоположения)

Отправьте SMS-команду: URL# (для получения ссылки местоположения с привязкой к Google Map)

### **Звуковой мониторинг:**

Отправьте SMS-команду **MONITOR#** устройство автоматически ответит «OK», после этого на устройство можно позвонить с SOS номера для прослушивания звука вокруг устройства.

### **Сигнал тревоги SOS:**

Длительное нажатие кнопки SOS в течение 3 секунд активирует GPS.

Устройство вибрирует два раза и набирает заданные номера SOS по очереди три раза, пока один из них ответит. В то же время отправляется в СМС расположение на SOS номера.

Примечание: SOS номер должны быть добавлены в устройство.