

Инструкция по настройке пульта управления  
(брелока) для внешней GSM/3G камеры SimPal-  
G4



В данной модели видеокмеры SimPal-G4 предусмотрена привязка не более 5-и пультов ДУ.

Привязать пульт можно с помощью однократного кратковременного (не более 2- секунд) нажатия кнопки Reset, находящейся под задней крышкой камеры.



После нажатия раздастся тройной кратковременный сигнал, после которого можно привязать пульт к камере, путем нажатия на одну из трёх кнопок на пульте.



При нажатии кнопки будет слышен звуковой сигнал, оповещающий о привязке пульта к камере. По прошествии 3 - 5 секунд привязка будет завершена.

Если вам не удалось привязать к камере более 2-х пультов, советуем обратиться к техническим специалистам компании «Пролайн» для обновления программного обеспечения камер в рамках гарантийного обслуживания.