

# Беспроводная уличная сирена со стробоскопом и АКБ для системы беспроводной сигнализации БАСТИОН



Модель: Б40УСС-Б

## 1. Функции:

- Беспроводное подключение к ПКП
- Пылевлагозащищенный корпус (класс IP43)
- Встроенная аккумуляторная батарея для бесперебойного питания
- Настенное крепление



## 2. Технические характеристики:

- Питание: сеть 220В
- Ток потребления:  $\leq 40\text{mA}$  (в режиме ожидания)  
 $\leq 450\text{mA}$  (в режиме тревоги)
- Продолжительность тревоги: макс. 3 минуты
- Громкость звукового оповещения: 120 дБ
- Встроенная Li-ion батарея 6В, 1300мА (макс 100 часов работы)
- Дальность передачи:  $\geq 100\text{м}$  (на открытом пространстве)

## 3. Использование:

Найдите подходящее место на стене для установки сирены. Подключите сирену к розетке 220В. Нажмите зеленую кнопку для включения резервного питания. Запрограммируйте сирену в ПКП, как описано ниже. Если сигнал тревоги не снят с охраны в течении 3-х минут, то сирена будет продолжать светозвуковое оповещение в течении 3-х минут. Если резервный аккумулятор будет иметь напряжение менее 5В, то загорится красный индикатор разряда батареи и необходимо будет зарядить аккумулятор. Для полной зарядки аккумулятора потребуется более 20 часов. После полной зарядки красный индикатор отключиться.

## 4. Программирование:

Добавление: Подключите сирену к сети питания 220В. Нажмите красную кнопку режима готовности на задней панели сирены. На контрольной панели нажмите кнопку  для включения тревоги. Затем снимите контрольную панель с охраны нажатием кнопки  и вводом пароля. При этом ПКП издаст 2 звуковых сигнала о снятии с охраны, а сирена подаст световой сигнал 5 раз. Это означает успешное программирование в контрольную панель. Примечание: За один раз можно добавить только одну сирену. Всего можно добавить до 10 беспроводных сирен. Для удаления сирены из ПКП нажмите и удерживайте красную кнопку режима готовности в течении 10 секунд. При этом сирена подаст 1 световой сигнал. Это означает успешное удаление сирены из контрольной панели.

